

Gigaset E560A

Das Premium-Großtastentelefon – mit Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- „Extra-Laut“-Taste zur Verdopplung der Hörerlautstärke
- Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- Beleuchtetes Panorama-Farbdisplay mit extragroßer Ziffernanzeige
- Zusätzliche optische Anrufsignalisierung durch LED-Blitze
- 4 Zielwahl-Tasten für wichtige Telefonnummern
- Basisstation als eigenständiges Telefon mit exzellenter Akustik nutzbar
- Freisprechen an der Basisstation



Audio-Qualität

- Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke am Mobilteil
- „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke
- Freisprechen am Mobilteil
- Hörergerätekompatibel

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- 4 Zielwahl-Tasten am Mobilteil für wichtige Telefonnummern
- Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)

SOS-Funktion

- Zum Absetzen eines Notrufes über Ziel-Taste „A“ am Mobilteil und Basisstation
 - mit individueller Ansage
 - an bis zu vier verschiedene Telefonnummern
 - falls die erste gewählte Telefonnummer nicht erreichbar ist, wählt das Gigaset E560A automatisch die nächste Nummer; die Rufannahme eines Notrufes erfolgt durch die Betätigung der Ziffer 5 am gerufenen Telefon

Display

- Beleuchtetes TFT- Farb-Display
39 x 32 mm (B x H), 128 x 160 Pixel
- Beste Lesbarkeit
 - Beleuchtung: weiß
 - hoher Kontrast
 - extra große Ziffernanzeige (Jumbo Zahlen)
- Datum und Uhrzeit
- Digital-Uhr im Standby
- Feldstärke und Akkuladeanzeige
- Menü-Tastenanzeige für einfache Bedienung
- Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Optische Anrufanzeige:
 - per Lichtblitz am Mobilteil
 - am Display
 - blinkende „Hörer“-Taste (grüne LED)
- Anrufanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Einstellbare Klingelmelodien
 - 19 Melodien im Mobilteil
 - 6 Melodien in der Basisstation
 - 5 Lautstärkestufen + AUS
- Tag-/ Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nr. werden nur optisch signalisiert
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige verpasster Anrufe im Display
- Listung der letzten 20 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke
- Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- Taste für Taschenlampe
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über symbol- und textbasierte Menüs und Funktionstasten

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Anruf-LED am Mobilteil, auch als Taschenlampe nutzbar
- Raumüberwachung (Baby-Phone)
bei Geräuscherkennung erfolgt ein Anruf an extern, z.B. Mobiltelefon, oder intern an alle Mobilteile
- Wecker mit eigener Melodie
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- Sammelruf an alle Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- Display in der Basisstation für Nachrichtenanzeige

- 1 individueller Ansagetext aufsprechbar (ca.170 Sek.)
- Standardansage voreingestellt (plug & play)
- Sprachführung in deutsch oder englisch einstellbar (über verdeckte Prozedur, siehe Bedienungsanleitung)
- Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basisstation
- Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar:
1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar:
sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Mithören eingehender Nachrichten und Gesprächsannahme am Mobilteil
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt, PIN ungleich 0000)
- Aufzeichnungen bleiben unbegrenzt bei Stromausfall gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung ○ Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	○ a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 320 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 14 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 9 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 170 x 55 x 30 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 140 g
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 120 x 165 x 45 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 250 g ○ Geringer Energieverbrauch: < 0,5 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset E560A ○ 1 Mobilteil Gigaset E560H ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Platin
Datenblatt-Version	07.06.2016